

お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

E769Z066H25

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。

保管用

安全のために必ずお守りください

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	
禁止 器具の改造や指定部品以外の交換はしない。必ず当社製ランプを使用する。(火災・感電・落下の原因)	禁止 器具を布や紙などで覆わない。(可燃物をかぶせて使うと火災の原因) 器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。(火災・感電の原因)

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの	
禁止 お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。(火災・感電の原因) 器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。(過熱して火災の原因) 光を直視しない。(長時間直視すると目を痛める原因)	厳守 器具は指定の制御装置と組み合わせて使う。(過熱して火災の原因) 明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保守・点検を行う。
<ul style="list-style-type: none"> 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。 間引き点灯はできません。ランプを2本取付けた状態でご使用ください。 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。 3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長期間使用し続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。 	

器具の取扱い

- テレビ、ラジオなどの音響機器や、赤外線リモコン、ワイヤレス機器などに、雑音や動作不良を起こす場合があります。
- 器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に作動しない場合があります。
- 放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

ランプ交換・器具の清掃

- 器具の清掃、ランプ交換(タイマーリセット)は、別紙取扱説明書(E770Z222)をご覧ください。
- ランプ交換の際は、カバー枠を外してから行ってください。(裏面8、9項参照)

警告 電源スイッチを切つてから行う(感電の原因)

注意 点灯中及び消灯直後の器具には触らない(高温のためやけどの原因)

お願い

- 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。
- LED素子にはバラツキがあるため、器具内の個々LEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

知っておいていただきたいこと

- 誘導及び空間波無線に対する影響
使用周波数が数百kHzの誘導無線(同時通訳システム)及び数百MHzの空間波無線の場合、雑音が入ることがありますので事前確認することをおすすめします。100V電源の場合には、接地工事することにより低減できる場合があります。
- 点灯、消灯時にカバー、反射板、ランプの収縮・膨張により、ぎしみ音や反りが発生する場合がありますが、異常ではありません。
- 電源ON状態でランプ交換を行わないでください。保護動作にてランプが点灯しない場合があります。その際は、電源を入れなおしてください。
- 連続調光の下限域で使用する場合、器具ごとの明るさがばらつくことがあります。予めご了承ください。

保証について

※保証期間と保証内容についての詳細はカタログを参照ください。

- 無償修理
照明器具の商品納入日より1年間、また照明器具に内蔵されているLED光源・電源ユニットは3年間です。
- 無償提供
LED光源・電源ユニットの故障による不点灯不具合につきましては、代替商品またはLED光源・電源ユニットを5年間無償提供させていただきます。

異常時の処置

警告 煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源を切る。(火災・感電の原因)
煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

取扱い・修理のご相談は、**まずお買い上げの販売店・施工者・設備業者へ**

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40

☎相談窓口 照明技術相談センター
0120-348-027(無料)
受付時間 9時～17時(土・日・祝日は除く)
FAX (0467) 46-8861

この説明書は、再生紙を使用しています。



三菱LED照明器具

カバー付器具

- 形名 EL-LFB4542A AHX (本体 EL-LK4642A 乳白カバー B4702)
- EL-LFB4552A AHX (本体 EL-LK4642A プリズムカバー D4702)
- EL-LFY4562A AHX (本体 EL-LK4642A ペン皿カバー Y4742)

この器具は、本体とカバー枠、カバー等のオプションとの組合せになっています。適合するオプションをカタログまたは仕様書でご確認の上、ご使用願います。

初期照度補正はランプ寿命末期まで、常に定格ランプ出力の約76%の光束を維持する様設計されています。

入力特性・適合ランプ

別紙取扱説明書(E770Z222)を参照
『LDL40S 一般屋内B 入力特性表』
③ AHX

据付工事説明書 取扱説明書

- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。
- 電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

施工者さまへ

- 施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、**警告**、**注意**の表示で区分して説明しています。表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

- 禁止** 絶対に行わないでください。
- 厳守** 必ず指示に従って行ってください。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	
禁止 引火する危険のある雰囲気を使わない。(ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で使わない)(火災の原因) 器具取付けの際は電線を挟まない。(絶縁不良により感電・火災の原因) 電源線を器具の外郭に直接触れさせない。(過熱して火災の原因)	禁止 配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。(絶縁破壊により感電・火災の原因) 厳守 施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの	
禁止 高温(35℃を超える)、高温(85%RHを超える)、粉じん、油煙の多い場所、腐食性ガスが出る場所、強い振動・衝撃のある場所を使わない。(落下・感電・火災の原因) 天井埋込専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けない。(落下の原因) 直射日光の当たる場所で使用しない。(変色・変形・火災の原因) 器具を乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面には取付けない。(絶縁不良やさびにより感電・落下の原因) 表示された電源電圧以外では使わない。特に定格電圧の90%以下の電圧使用は、電源ユニットの短寿命、故障となります。(火災・感電の原因)	禁止 器具の外郭を天井内の造営材・ダクトに触れさせない。(火災・感電の原因) 狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して使う場合は、放熱を妨げない。(器具が過熱して火災の原因) 一般屋内用器具です。屋外、水気・湿気のある場所(例:トイレ・厨房・脱衣所など)、及び軒下、屋外通路、アーケードなどの雨線内では使用しない。(火災・感電の原因) 5℃以下の低温域で使用しない。(結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因) 厳守 必ず当社製ランプを使用する。(器具短寿命の原因)

お願い

- ・周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
- ・硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性等に不具合が発生することがあります。
- ・油煙のある場所では使わないでください。(光学特性が低下する原因となります。)
- ・器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組合せるとチラツキや騒音の発生、電源ユニット故障の恐れがあります。リレー接点式人感センサスイッチをご使用ください。
- ・電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。

屋内用入力特性一覧

E770Z222H24

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。

保管用

■ LDL40 一般屋内 B 入力特性表

規格	光束 (lm) (昼白色ランプ時)	3900						3500			3400						2600						ランプ	灯数
		LDL40S/27W・N3		LDL40S/24W・N4		LDL40S/31W・N2		LDL40S/22W・N3		LDL40S/21W・N3		LDL40S/16W・N3		LDL40S/15W・N4										
① AHX	消費電力 (W)	31	30	30	28	28	28	35	34	34	26	26	26	25	24	24	20	20	20	19	19	19	LDL40	1
	入力電流 (A)	0.31	0.16	0.13	0.28	0.14	0.12	0.35	0.18	0.15	0.26	0.13	0.11	0.25	0.12	0.10	0.20	0.10	0.09	0.19	0.10	0.08		
	平均電力 (W)	27	27	27	25	24	24	31	30	30	23	22	22	22	21	21	17	17	17	16	16	16		
② AHN	消費電力 (W)	30	29	29	27	27	27	34	33	33	25	25	25	24	24	24	19	19	19	18	18	18	LDL40	2
	入力電流 (A)	0.30	0.15	0.12	0.27	0.14	0.11	0.34	0.17	0.14	0.25	0.13	0.11	0.24	0.12	0.10	0.19	0.10	0.08	0.18	0.09	0.08		
	平均電力 (W)	27	27	27	25	24	24	31	30	30	23	22	22	22	21	21	17	17	17	16	16	16		
③ AHX	消費電力 (W)	59	57	57	54	53	53	66	65	65	49	48	48	47	46	46	36	36	36	35	34	34	LDL40	3
	入力電流 (A)	0.59	0.29	0.25	0.55	0.27	0.23	0.67	0.33	0.28	0.49	0.25	0.21	0.47	0.24	0.20	0.37	0.19	0.16	0.35	0.18	0.15		
	平均電力 (W)	52	51	50	48	47	47	58	57	57	43	42	42	41	40	40	32	32	32	30	30	30		
④ AHN	消費電力 (W)	58	56	56	53	51	51	65	63	63	48	47	47	46	45	45	37	36	36	35	34	34	LDL40	4
	入力電流 (A)	0.58	0.29	0.25	0.53	0.27	0.23	0.66	0.33	0.28	0.49	0.24	0.21	0.46	0.23	0.20	0.37	0.19	0.16	0.35	0.18	0.15		
	平均電力 (W)	52	51	50	48	47	47	58	57	57	43	42	42	41	40	40	32	32	32	30	30	30		
⑤ AHX	消費電力 (W)	90	88	88	82	80	80	101	99	99	75	73	73	72	70	70	56	56	56	53	53	53	LDL40	5
	入力電流 (A)	0.91	0.45	0.38	0.83	0.42	0.35	1.02	0.51	0.43	0.75	0.38	0.32	0.72	0.36	0.30	0.57	0.29	0.25	0.54	0.28	0.23		
	平均電力 (W)	79	77	77	72	71	71	89	87	87	66	65	65	63	62	62	49	49	49	47	46	46		
⑥ AHX	消費電力 (W)	117	115	115	108	106	106	132	130	130	97	96	96	93	92	92	73	72	72	69	68	68	LDL40	6
	入力電流 (A)	1.18	0.59	0.49	1.10	0.55	0.46	1.34	0.66	0.56	0.98	0.49	0.41	0.94	0.47	0.39	0.74	0.37	0.32	0.70	0.35	0.30		
	平均電力 (W)	103	101	101	95	93	93	116	114	114	86	84	84	82	81	81	64	63	64	61	60	60		
⑦ AHX	消費電力 (W)	31	30	30	28	28	28	35	34	34	26	26	26	25	24	24	20	20	20	19	19	19	LDL40	7
	入力電流 (A)	0.31	0.16	0.13	0.28	0.14	0.12	0.35	0.18	0.15	0.26	0.13	0.11	0.25	0.12	0.10	0.20	0.10	0.09	0.19	0.10	0.08		
	平均電力 (W)	28	28	28	25	25	25	32	31	31	23	23	23	23	22	22	18	18	18	17	17	17		

規格	光束 (lm) (昼白色ランプ時)	2500						2000 ※1						1800 ※2			1500			ランプ	灯数			
		LDL40S/23W・N2		LDL40S/17W・N3,N4,N5		LDL40S/18W・N2		LDL40S/14W・N3		LDL40T-Y/17/20-G3		LDL40T-Y/27/18-P-IC		LDL40S/14W・N2										
① AHX	消費電力 (W)	26	26	26	21	21	21	20	20	20	18	18	18	21	21	21	31	30	30	18	18	18	LDL40	1
	入力電流 (A)	0.26	0.13	0.11	0.21	0.11	0.09	0.20	0.10	0.09	0.18	0.09	0.08	0.21	0.11	0.09	0.31	0.16	0.13	0.18	0.09	0.08		
	平均電力 (W)	23	23	23	18	18	18	18	18	18	16	16	16	18	18	18	27	27	27	16	16	16		
② AHN	消費電力 (W)	26	26	26	20	20	20	20	20	20	17	17	17	20	20	20	30	29	29	17	17	17	LDL40	2
	入力電流 (A)	0.27	0.13	0.11	0.20	0.10	0.09	0.20	0.10	0.09	0.17	0.09	0.08	0.20	0.10	0.09	0.30	0.15	0.12	0.17	0.09	0.08		
	平均電力 (W)	23	23	23	18	18	18	18	18	18	16	16	16	18	18	18	27	27	27	16	16	16		
③ AHX	消費電力 (W)	51	50	50	39	38	38	39	38	38	33	32	32	39	38	38	59	57	57	32	32	32	LDL40	3
	入力電流 (A)	0.52	0.25	0.22	0.39	0.20	0.17	0.39	0.20	0.17	0.33	0.17	0.14	0.39	0.20	0.17	0.59	0.29	0.25	0.33	0.17	0.14		
	平均電力 (W)	45	44	44	34	34	34	34	33	33	29	28	28	34	34	34	52	51	50	28	28	28		
④ AHN	消費電力 (W)	51	50	50	39	38	38	39	38	38	33	32	32	39	38	38	58	56	56	33	32	32	LDL40	4
	入力電流 (A)	0.52	0.26	0.22	0.39	0.20	0.17	0.39	0.20	0.17	0.33	0.17	0.15	0.39	0.20	0.17	0.58	0.29	0.25	0.33	0.17	0.14		
	平均電力 (W)	45	44	44	34	34	34	34	33	33	29	28	28	34	34	34	52	51	50	28	28	28		
⑤ AHX	消費電力 (W)	77	76	76	60	59	59	59	58	58	51	50	50	60	59	58	90	88	88	50	50	50	LDL40	5
	入力電流 (A)	0.78	0.38	0.33	0.60	0.31	0.26	0.59	0.30	0.26	0.51	0.26	0.22	0.60	0.31	0.26	0.91	0.45	0.38	0.51	0.26	0.22		
	平均電力 (W)	68	67	67	52	52	52	52	51	51	44	44	44	52	52	52	79	77	77	44	44	44		
⑥ AHX	消費電力 (W)	102	100	100	77	76	76	78	76	76	65	65	65	77	76	76	117	115	115	64	64	64	LDL40	6
	入力電流 (A)	1.04	0.50	0.44	0.78	0.40	0.34	0.78	0.40	0.34	0.66	0.34	0.28	0.78	0.40	0.34	1.18	0.59	0.49	0.66	0.34	0.28		
	平均電力 (W)	90	88	88	68	67	67	69	67	67	57	57	57	68	67	67	103	101	101	56	56	56		
⑦ AHX	消費電力 (W)	26	26	26	21	21	21	20	20	20	18	18	18	21	21	21	31	30	30	18	18	18	LDL40	7
	入力電流 (A)	0.26	0.13	0.11	0.21	0.11	0.09	0.20	0.10	0.09	0.18	0.09	0.08	0.21	0.11	0.09	0.31	0.16	0.13	0.18	0.09	0.08		
	平均電力 (W)	24	24	24	19	19	19	18	18	18	16	16	16	19	19	19	28	28	28	16	16	16		

■ LDL20S 一般屋内 入力特性表

規格	光束 (lm) (昼白色ランプ時)	1300			1200			ランプ	灯数
		LDL20S/10W・N3,N4		LDL20S/11W・N2					
⑧ AHJ	消費電力 (W)	13	13	13	14	14	14	LDL20	1
	入力電流 (A)	0.13	0.07	0.06	0.14	0.07	0.06		
	平均電力 (W)	11	11	11	12	12	12		
⑨ AHJ	消費電力 (W)	24	23	23	27	26	26	LDL20	2
	入力電流 (A)	0.24	0.12	0.11	0.27	0.14	0.12		
	平均電力 (W)	21	21	21	24	23	23		
⑩ AHJ	消費電力 (W)	43	43	43	50	49	49	LDL20	4
	入力電流 (A)	0.44	0.22	0.19	0.50	0.25	0.21		
	平均電力 (W)	38	38	38	44	43	43		
⑪ AHJ	消費電力 (W)	56	55	56	64	63	63	LDL20	5
	入力電流 (A)	0.57	0.29	0.24	0.64	0.32	0.27		
	平均電力 (W)	49	49	49	56	55	55		
⑫ AHJ	消費電力 (W)	67	66	66	77	75	75	LDL20	6
	入力電流 (A)	0.68	0.34	0.29	0.77	0.39	0.33		
	平均電力 (W)	59	58	58	68	66	66		

■ LDL110S 一般屋内 入力特性表

規格	光束 (lm) (昼白色ランプ時)	6500						ランプ	灯数
		LDL110S/57W		LDL110S/46W・A2					
⑬ AHX	消費電力 (W)	63	61	61	51	49	49	LDL110	1
	入力電流 (A)	0.64	0.31	0.27	0.52	0.25	0.22		
	平均電力 (W)	55	54	54	39	31	30		
⑭ AHN	消費電力 (W)	63	61	61	51	49	49	LDL110	2
	入力電流 (A)	0.64	0.32	0.27	0.52	0.25	0.22		
	平均電力 (W)	55	54	54	39	31	30		
⑮ AHX	消費電力 (W)	127	123	123	102	99	99	LDL110	2
	入力電流 (A)	1.28	0.63	0.53	1.03	0.50	0.43		
	平均電力 (W)	112	108	108	90	87	87		
⑯ AHN	消費電力 (W)	125	123	123	101	99	99	LDL110	2
	入力電流 (A)	1.27	0.63	0.53	1.02	0.51	0.43		
	平均電力 (W)	112	108	108	90	87	87		

※1. LDL40T・Y/17/20・G3 ランプは低誘虫用イエローランプ(ガラス管仕様)です。飛散防止処理はされていません。
 ※2. LDL40T・Y/27/18・P-IC ランプは半導体工場向けイエローランプです。ガラス管外面に黄色熱収縮樹脂被膜を施しています。
 本紙に記載のない旧型ランプの入力特性値は、三菱電機照明のWEBサイトよりご使用器具の納入仕様書をご確認ください。



三菱 LED 照明器具

取扱説明書

・この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。
 ・電源周波数 50Hz、60Hz 共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

安全のために必ずお守りください

ランプ交換・器具の清掃 — ⚠️ 警告 電源スイッチを切ってから行う (感電の原因)

・ランプ交換 (タイマーリセット) 初期照度補正形はランプの点灯時間に応じて調光率を変化させ、一定の光束を保つよう設計されています。従ってランプ交換時はランプの点灯時間を記憶した器具側のタイマーをリセットさせる必要があります。

【タイマーリセットについて】

(1) 器具1台のみリセットする場合

- ① 電源 OFF 後、ランプを取出します。
- ② ランプを取出した状態で『電源 ON (1秒間) → OFF (1秒間)』を3回繰り返します。
- ③ 新しいランプを取付け、電源を ON します。

屋内用入力特性一覧

■ LDL40 特殊環境用（電磁波低減器具） 入力特性表

⑰	ACX ACN	消費電力 (W) 入力電流 (A)	3900						3400						2600						2500						ランプ	灯数
			LDL40S/27W・N3		LDL40S/24W・N4		LDL40S/22W・N3		LDL40S/21W・N3		LDL40S/16W・N3		LDL40S/15W・N4		LDL40S/17W・N3,N4,N5		LDL40S/17W・N3,N4,N5		LDL40S/17W・N3,N4,N5									
			100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242					
			31	30	30	28	28	28	26	26	26	25	24	24	20	20	20	19	19	19	21	21	21	LDL40	1			
			0.31	0.16	0.13	0.28	0.14	0.12	0.26	0.13	0.11	0.25	0.12	0.10	0.20	0.10	0.09	0.19	0.10	0.08	0.21	0.11	0.09					
			59	57	57	54	53	53	49	48	48	47	46	46	36	36	36	35	34	34	39	38	38	LDL40	2			
			0.59	0.29	0.25	0.55	0.27	0.23	0.49	0.25	0.21	0.47	0.24	0.20	0.37	0.19	0.16	0.35	0.18	0.15	0.39	0.20	0.17					

⑰	ACX ACN	消費電力 (W) 入力電流 (A)	2000 ※1						1800 ※2						ランプ	灯数
			LDL40S/14W・N3		LDL40T-Y/17/20-G3		LDL40T-Y/27/18-P1C		LDL40S/14W・N3		LDL40T-Y/27/18-P1C		LDL40S/14W・N2			
			100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242		
			18	18	18	21	21	21	31	30	30				LDL40	1
			0.18	0.09	0.08	0.21	0.11	0.09	0.31	0.16	0.13					
			33	32	32	39	38	38	59	57	57				LDL40	2
			0.33	0.17	0.14	0.39	0.20	0.17	0.59	0.29	0.25					

■ LDL40 人感センサ付用 入力特性表

⑰	ACX ACN	消費電力 (W) 入力電流 (A)	3900						3500						3400						2600						ランプ	灯数
			LDL40S/27W・N3		LDL40S/24W・N4		LDL40S/31W・N2		LDL40S/22W・N3		LDL40S/21W・N3		LDL40S/16W・N3		LDL40S/15W・N4		LDL40S/16W・N3		LDL40S/15W・N4		LDL40S/16W・N3		LDL40S/15W・N4					
			100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242		
			32	31	31	29	29	29	36	35	35	27	27	27	26	25	25	21	21	21	20	20	20	LDL40	1			
			0.32	0.17	0.14	0.29	0.15	0.13	0.36	0.19	0.16	0.27	0.14	0.12	0.26	0.13	0.11	0.21	0.11	0.10	0.20	0.11	0.09					
			60	58	58	55	54	54	67	66	66	50	49	49	48	47	47	37	37	37	36	35	35	LDL40	2			
			0.60	0.31	0.26	0.56	0.28	0.24	0.68	0.34	0.29	0.50	0.26	0.22	0.48	0.25	0.21	0.38	0.20	0.17	0.36	0.19	0.16					

⑰	ACX ACN	消費電力 (W) 入力電流 (A)	2500						2000 ※1						1800 ※2						1500						ランプ	灯数
			LDL40S/23W・N2		LDL40S/17W・N3,N4,N5		LDL40S/18W・N2		LDL40S/14W・N3		LDL40T-Y/17/20-G3		LDL40T-Y/27/18-P1C		LDL40S/14W・N2		LDL40S/14W・N2		LDL40S/14W・N2		LDL40S/14W・N2							
			100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242		
			27	27	27	22	22	22	21	21	21	19	19	19	22	22	22	32	31	31	19	19	19	LDL40	1			
			0.27	0.14	0.12	0.22	0.12	0.10	0.21	0.11	0.10	0.19	0.10	0.09	0.22	0.12	0.10	0.32	0.17	0.14	0.19	0.10	0.09					
			52	51	51	40	39	39	40	39	39	34	33	33	40	39	39	60	58	58	33	33	33	LDL40	2			
			0.53	0.26	0.23	0.40	0.21	0.18	0.40	0.21	0.18	0.34	0.18	0.15	0.40	0.21	0.18	0.60	0.31	0.26	0.34	0.18	0.15					

屋外・他用入力特性一覧

■ LDL40T 防雨防湿 A・非常灯 入力特性表

⑰	ACX ACN	消費電力 (W) 入力電流 (A)	3700						3500						2500						2400						2000 ※1						ランプ	灯数
			LDL40T/27W・G3		LDL40T/33W・G2		LDL40T/17W・G3		LDL40T/23W・G2		LDL40T-Y/17/20-G3																							
			100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242								
			31	30	30	38	37	37	21	21	21	26	26	26	21	21	21	26	26	26	21	21	21	LDL40	1									
			0.31	0.16	0.13	0.38	0.19	0.16	0.21	0.11	0.09	0.26	0.13	0.11	0.21	0.11	0.09	0.26	0.13	0.11	0.21	0.11	0.09											
			27	27	27	33	33	33	18	18	18	23	23	23	18	18	18	23	23	23	18	18	18	LDL40	2									
			59	57	57	71	71	71	39	38	38	51	50	50	39	38	38	51	50	50	39	38	38	LDL40	2									
			0.59	0.29	0.24	0.72	0.36	0.30	0.39	0.20	0.17	0.52	0.25	0.22	0.39	0.20	0.17	0.52	0.25	0.22	0.39	0.20	0.17											

■ LDL40 屋内用・防雨防湿 他 入力特性表

⑰	ACX ACN	消費電力 (W) 入力電流 (A)	3900						3500						3400						2600						ランプ	灯数			
			LDL40S/27W・N3		LDL40S/24W・N4		LDL40S/31W・N2		LDL40S/22W・N3		LDL40S/21W・N3		LDL40S/16W・N3		LDL40S/15W・N4		LDL40S/16W・N3		LDL40S/15W・N4		LDL40S/16W・N3		LDL40S/15W・N4								
			100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242		
			31	30	30	28	28	28	35	34	34	26	26	26	25	24	24	20	20	20	19	19	19	LDL40	1						
			0.31	0.16	0.13	0.28	0.14	0.12	0.35	0.18	0.15	0.26	0.13	0.11	0.25	0.12	0.10	0.20	0.10	0.09	0.19	0.10	0.08								
			27	27	27	25	24	24	31	30	30	23	22	22	22	21	21	17	17	17	16	16	16	LDL40	2						
			30	29	29	27	27	27	34	33	33	25	25	25	24	24	24	19	19	19	18	18	18	LDL40	2						
			0.30	0.15	0.12	0.27	0.14	0.11	0.34	0.17	0.14	0.25	0.13	0.11	0.24	0.12	0.10	0.19	0.10	0.08	0.18	0.09	0.08								
			59	57	57	54	53	53	66	65	65	49	48	48	47	46	46	36	36	36	35	34	34	LDL40	2						
			0.59	0.29	0.25	0.55	0.27	0.23	0.67	0.33	0.28	0.49	0.25	0.21	0.47	0.24	0.20	0.37	0.19	0.16	0.35	0.18	0.15								
			52	51	50	48	47	47	58	57	57	43	42	42	41	40	40	32	32	32	30	30	30	LDL40	2						
			0.52	0.26	0.23	0.48	0.24	0.23	0.58	0.27	0.23	0.46	0.23	0.20	0.37	0.19	0.16	0.35	0.18	0.15											

⑰	ACX ACN	消費電力 (W) 入力電流 (A)	2500						2000 ※1						1800 ※2						1500						ランプ	灯数
			LDL40S/23W・N2		LDL40S/17W・N3,N4,N5		LDL40S/18W・N2		LDL40S/14W・N3		LDL40T-Y/17/20-G3		LDL40T-Y/27/18-P1C		LDL40S/14W・N2		LDL40S/14W・N2		LDL40S/14W・N2									
			100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242		
			26	26	26	21	21	21	20	20	20	18	18	18	21	21	21	31	30	30	18	18	18	LDL40	1			
			0.26	0.13	0.11	0.21	0.11	0.09	0.20	0.10	0.09	0.18	0.09	0.08	0.21	0.11	0.09	0.31	0.16	0.13	0.18	0.09	0.08					
			23	23	23	18	18	18	18	18	18	16	16	16	18	18	18	27	27	27	16	16	16	LDL40	2			
			26	26	26	20	20	20	20	20	20	17	17	17	20	20	20	30	29	29	17	17	17	LDL40	2			
			0.27	0.13	0.11	0.20	0.10	0.09	0.20	0.10	0.09	0.17	0.09	0.08	0.20	0.10	0.09	0.30	0.15	0.12	0.17	0.09	0.08					
			51	50	50	39	38	38	39	38	38	33	32	32	39	38	38	59	57	57	32	32	32	LDL40	2			
			0.52	0.25	0.22	0.39	0.20	0.17	0.39	0.20	0.17	0.33	0.17	0.14	0.39	0.20	0.17	0.59	0.29	0.25	0.33	0.17	0.14					
			45	44	44	34	34	34	34	33	33	29	28	28	34	34	34	52	51	50	28	28	28	LDL40	2			
			0.45	0.24	0.22	0.34	0.17	0.17	0.34	0.17	0.17	0.33	0.17	0.15	0.39	0.20	0.17	0.52	0.25	0.22	0.33	0.17	0.14					

■ LDL20T 防雨防湿・非常灯 入力特性表

⑰	ACX ACN	消費電力 (W) 入力電流 (A)	1300			1200			ランプ	灯数
			LDL20T/10W・G3		LDL20T/12W・G2		LDL20T/10W・G3			
			100	200	242	100	200	242		
	</									