

MS-Tシリーズ 小形直流操作形をラインナップ！

SD-T12～32形,SRD-T5/T9形を新発売

特長

1.トランジスタ出力でダイレクト駆動

高効率有極電磁石の採用により,DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能に。(DC24Vコイル)

2.低消費電力

高効率有極電磁石の採用により,コイル消費電力の大幅な低減を実現。

	従来形	新形	低減率
13Aフレーム (コイル:DC12/24V)※	7W	2.2W	69%
20Aフレーム (コイル:DC12/24V)	9W	2.2W	76%
32Aフレーム (コイル:DC12/24V)	-	2.2W	-

※DC48V～220Vの消費電力は3.3Wです。

3.幅寸法小形化

電氣的耐久性はそのままに、電磁接触器の横幅寸法の小形化を実現。



フレームサイズ	13A	18A	20A	32A
SD-N	 SD-N11 SD-N12	なし	 SD-N21	なし
SD-T	 SD-T12	 SD-T20	 SD-T21	 SD-T32

4.豊富なオプションユニット

補助接点ユニット(ヘッドオン2極/4極, サイドオン2極) 操作コイル用サージ吸収器ユニットも準備。

5.安全性向上

従来機種では専用品,オプション対応であったフィンガープロテクションに対応した充電部保護カバーを標準装備。

6.仕様

電磁開閉器/接触器

	フレーム	T12	T20	T21	T32
形名	電磁開閉器	MSOD-T12(KP)	MSOD-T20(KP)	MSOD-T21(KP)	-
	電磁接触器	SD-T12	SD-T20	SD-T21	SD-T32
	組合せサーマルリレー	TH-T18(KP)	TH-T25(KP)	TH-T25(KP)	-
定格	220V AC-3級[kW/A]	2.7/13	3.7/18	4/18(20)※2	7.5/32
	開放熱電流Ith [A]	20		32	
	補助接点構成	2a,1a1b		2a2b	なし
性能	AC-3級電氣的耐久性[万回]	200			
	機械的耐久性[万回]	1000			
電磁接触器幅寸法※1		43		63	43

※1 電磁接触器の横幅寸法を示します。

※2 T21の定格使用電流の()内は電磁接触器での適用です。

電磁継電器

	フレーム	T5	T9
形名	電磁継電器	SRD-T5	SRD-T9
接点数		5	9
		5a	9a
接点構成		4a1b	7a2b
		3a2b	5a4b
開放熱電流Ith (A)		10	
定格使用電流 [A]	AC-15級 (電磁石負荷)	AC120V AC240V AC440V AC550V DC24V	6 3 1.5 1.2 3
	DC-13級 (電磁石負荷)	DC48V DC110V DC220V	1.5 0.6(2) 0.3(0.8)

※DC-13級直流定格使用電流の()の値は2極直列で負荷開閉するときの定格使用電流です。

関連製品 マニュアルモータスタータ～MMP-Tシリーズ～

モータ回路の保護(過負荷・欠相・短絡)を省スペースで実現する
マニュアルモータスタータ(MMP-Tシリーズ)に電磁接触器
MS-Tシリーズ(直流操作形)も組合せ可能に!


※直流小形機種(SD-T)との
接続導体ユニットは近日発売。



MMP-T32

マニュアルモータスタータとは？

配線用遮断器とサーマルリレーの機能を一体化した製品で、モータ回路に適用可能。1台で過負荷・欠相・短絡保護が行えます。



省配線


マニュアルモータスタータと接触器を配線する際、接続導体ユニット(オプション)をご使用いただければ配線工数の削減が可能です。

高感度コンタクタ(SD-Q)との接続導体ユニットもご用意。(形名:UT-MQ12)


※直流小形機種(SD-T)との接続導体ユニットは近日発売。

使いやすさ


豊富なオプションユニットを準備。
お客様の様々なご使用用途を満足致します。



省スペース設計により、盤の小型化を実現



省配線適用例



UT-MQ12を用いた使用例

品名	番号	形名	説明
補助接点(内装)	①	UT-MAX UT-MAXLL (微小負荷用)	本体のON/OFFに連動して、接点が動作するユニット。
警報接点(内装)	②	UT-MAL UT-MALLL (微小負荷用)	本体のトリップ動作(原因を問わず)に連動して接点が動作するユニット。
電源供給ブロック	③	UT-EP3	電源回路の電線を接続するユニット。
ブスバー	④	UT-2B4 UT-3B4 UT-2B5 UT-3B5	2～3台の各本体へ給電するユニット。
電源側端子カバー	⑤	UT-CV3	UL60947-4-1A, Type E/Fに対応するための電源側端子カバー。
短絡表示ユニット	⑥	UT-TU	本体が短絡トリップしたときに動作し、赤色表示するユニット。 UL60947-4-1A, Type E/Fへの適用に必要。
接続導体ユニット	⑦	UT-MT20 UT-MT32	MMP-T32と電磁接触器を電氣的・機械的に接続・連結させるためのユニット。
取付ベースユニット	⑧	UT-BT20 UT-BT32	MMP-T32と電磁接触器の組合せによるコンビネーションスタータを取り付けるプレート。レール取付・ねじ取付に対応。
可逆接続ユニット	⑨	UT-RT10 UT-RT20 UT-RT32	2つの取付ベースユニットを機械的に接続するブロック。