



使用に関するご注意

- LEDにはバツキがある為、同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
- 赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあります。
- 光を長時間直視するのはおやめください。
- 調光機能や防犯点滅機能の付いた人感スイッチや遅れスイッチには使用できません。
- ランプ交換時、グローブとガードを着脱しますので壁又は天井面に隙間を設けてください。

安全に関するご注意

- 壁面・天井直付専用器具です。指定方向以外の取付けは落下の原因となります。
- 防雨形器具です。風呂場などの湿気の多い場所では使わないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
- 取付面に凸凹がある所は、パッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる所へ設置しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電や火災の原因となります。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- 海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- 周囲温度5～35℃の範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 定格電源電圧以外では使用しないでください。また、直流電源では使用しないでください。火災の原因となります。
- 白熱電球は使用できません。適合ランプ以外のランプは使用しないでください。火災の原因となります。
- 腐食性ガスにさらされる可能性のある場所では使用しないでください。強度低下により落下の原因となります。
- 器具を布や紙であおって使用しないでください。火災の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- 振動や衝撃のある場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 調光器との併用はできません。感電や火災の原因となります。
- 屋内配線を行ってください。絶縁不良による感電の原因となります。

表1

適合ランプ (LED電球)	消費電力	入力電流
LDA4L-G/40/S-A	4.4W	0.073A
LDA4N-G/40/S-A	4.4W	0.073A

防雨形

LED屋外用ブラケット

形名 EL-VE2606C

点灯方式	電子回路式	用途	屋外用
定格・電圧	1	100V	
定格	-	-	
周波数	50/60Hz		
適合ランプ	(ランプ別売り) 適合ランプは表1参照		
W.数	最大4.4W×1		
器具質量	約1.1kg (ランプ、包装箱は含まれません)		

図番 EY26015-A

検 査	8				
諏訪	7				
	6				
照 査	5	パッキン	シリコンゴム	1	黒色
丹下	4	ランプソケット	磁器	1	E26
	3	ガード	ポリカーボネート	1	黒色
設計・改定	2	セード	アクリル	1	乳白色
渡邊 (央)	1	本体	ポリカーボネート	1	黒色
	部番	部 品 名	材 質 ・ 材 厚	数	備 考

1705

3D E

単位 mm 第 3 角 法



三菱電機照明株式会社