



配線方法

A. 単相2線式(2線引)

B. 単相2線式(3線引)



安全と使用に関するご注意

1. 屋内用器具です。屋外や風呂場など水や湿気が多い場所で使わないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
2. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
3. ランプ種類によりランプ光束が異なります。ランプ交換の際には照度範囲にご注意ください。
4. 通常時は2灯点灯します。非常時は1灯が点灯します。
5. Aの配線の途中には絶対にスイッチを設けないでください。
6. 適合連結金具：REA38
7. 適合取付(吊下)補助金具：TK4522
8. 器具質量には、ランプ質量が含まれていません。
9. 定格電源電圧以外では使用しないでください。特に定格の90%以下の電圧での使用は安定器の短寿命、故障の原因となります。

ご指定欄	定 格
PH	高出力 45W形 出力固定形
EG	標準出力40W形 出力固定形
EGS	低出力 32W形 出力固定形

別表

適合ランプ
FHF32
FL40S(EX)
FL40SS(EX) / 37
FLR40S(EX)
FLR40S(EX) / 36

非常用照明器具自主評定委員会適合品

非常灯種類 併用内蔵形

非常用照明器具型式評定番号 LAFX-01

非常時		光束比：50% (FL40, FLR40), 60% (FHF32)		形名		FAH4322EA	
検認	8					点灯方式	電子回路式
臼井	7	ランプソケット		4	W741T, W761T	適合ランプ	別表による
	6	反射板	鋼板t0.4	1	白色塗装	W. 数	32W/40W×2
照査	5	端板	鋼板t0.5	1	白色塗装	器具質量	約3.5kg
	4	非常灯ユニット		1	40W50%(60%)	図番	EY11004-D
長石川	3	バッテリー	8.4V 2500mAh	1	8N250A(ニカド蓄電池)		
	2	電子安定器		1	2灯用		
吉田	1	本体	鋼板t0.5	1	塗装亜鉛めっき鋼板白色		
	品番	品名	材質	数	備考		

0202 CA

単位 mm 第 3 角 法



三菱電機照明株式会社