



背面形式B21適合

天井切込み寸法 300×1257

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電や火災、落下の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。
- ・天井面、傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないでください。指定以外の取付けは、落下の原因となります。
- ・断熱材や防音材を器具にかぶせた状態で使用しないでください。電源線は断熱材の上を通してください。過熱して火災の原因となります。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
- ・定格電源電圧以外では使用しないでください。

断熱材施工不可

電源線は断熱材の上を通してください

5. 点灯方式PX, PZが対応可能な電圧は100V, 200~254Vです。
  4. 他のルーバ又は照明カバーと交換可能
  3. 遮光角 A断面30° B断面30°
  2. 接続端子付(定格20A・送り接続可能・アース端子付)
- 注) 1. FHF蛍光灯専用

10					50,60	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="margin: 0;">確認済</p> <p style="margin: 0;">25.4.1 ~ 28.3.31</p> <p style="margin: 0;">有効期間</p> <p style="margin: 0; font-size: small;">国土建設用照明器具標準委員会</p> </div>
9					100~254	
8					H	
7						
6						
5	ソケット	P				
4	安定器		32W用			
3	ルーバ	A1P	鏡面仕上			
2	反射板	SPC 10.5	高反射白色			
1	本体	SPC 10.6	白色			
				尺	1:2 1:10	
				図番	EF10025	

機種	FRS18L3V-322	製造者型番	FB45122E+L45232	部品番	部品名	材質・材厚	備考	三菱電機照明株式会社	(調)
----	--------------	-------	-----------------	-----	-----	-------	----	------------	-----

(一社)日本照明工業会様式

単位 mm (A3) 整理No. (F025)