

このランプは三菱電機照明(株)製の照明器具専用です


⚠ 安全に関するご注意

- 取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ランプは分解しないでください。感電・ケガ・漏電の原因となります。
- 専用のLED器具で指定されたランプを必ず使用してください。蛍光灯器具には使用できません。過熱・発煙の原因となります。
- 落としたり、物をぶついたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。破損・落下・ケガの原因となります。
- 点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。やけどの原因となります。
- 雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところ、結露のおそれがあるところでは使用できません。破損・絶縁不良の原因となります。ただし、指定の防水器具を使用の場合は除く。
- ランプをソケットに挿入し、確実に取付けてください。落下の原因となります。
- ソケットのガタや間隔を十分確かめてください。接触不良による過熱・発煙・落下・破損・ケガ・不点灯の原因となります。
- 使用される照明器具で規定されている周囲温度範囲でご使用ください。
- 高温(40℃超)、粉じん、油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所では使用できません。破損・ケガ・不点灯・過熱・落下・感電・火災の原因となります。
- 硫黄成分を含む温泉地や、酸などの腐食性ガス発生のある環境、沿岸地帯など塩害を受ける環境などでは使用できません。口金腐食・漏電・落下・故障の原因となります。
- スイッチ付の器具等、器具に引き紐がある場合、引き紐を強くはじいたりランプに絡ませないでください。破損・ケガの原因となります。
- 引火する危険性の雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉じんなど)で使用しないでください。火災・爆発の原因となります。
- 使用済のランプは割らずに廃棄してください。破片が飛散してケガの原因となることがあります。
- 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災・器具過熱の原因となります。
- 塗料などを塗らないでください。ランプの過熱・破損・ケガの原因となります。

ランプ仕様	
種別	40形
定格ランプ電力(W)	26
定格ランプ電流(A)	0.35
定格ランプ電圧(V)	75.6(MAX81)
全光束(lm)	2400
光色	昼白色
色温度(K)	5000
平均演色評価数(Ra)	84
定格寿命(h)	40000
口金	GX16t-5

使用に関するご注意

- LED素子にはバラツキがあるため、光色や明るさが異なることがあります。取り付ける照明器具の使用上の注意をご確認ください。
- ランプ中央部が若干暗く見えることがありますが、異常ではありません。
- 配光は120°以内の光束が70%未満となります。



検認	8					L形ピン口金GX16t-5付直管形LEDランプ
濱田	7					形名 LDL40S-N/26/24-G-MOL
照査	5					点灯方式 -
大川	4					定格電圧 -
	3	口金(接地側)		1	GX16t-5-B	定格 -
設計・改定	2	口金(給電側)		1	GX16t-5-A	周波数 -
	1	カバー	ガラス	1	白色塗装	W.数 -
白倉	部番	品名	材質・材厚	数	備考	ランプ質量 約 390 g (包装箱は含みません)
						図番 EY19780-C
1208	CA					