



配線方法

A. 単相2線式(2線引)

B. 単相2線式(3線引)



※誘導灯としてBの回路を使用する場合は所轄消防署の了解を得てください。

別表

- 安全と使用に関するご注意
1. 屋内用器具です。屋外や風呂場など水や湿気が多い場所で使わないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
  2. 周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
  3. ランプ光束の違う種類のランプに交換する際は照度範囲に注意してください。
  4. 通常時は2灯点灯します。非常時は1灯が点灯します。
  5. Aの配線の途中には絶対にスイッチを設けないでください。
  6. 壁取付専用器具です。指定外取付は火災・落下の原因となります。
  7. 表示文字はご指定ください。(別売)
  8. 器具質量には、ランプ質量が含まれていません。
  9. 定格電源電圧以外では使用しないでください。特に定格の90%以下の電圧での使用は、安定器の短寿命、故障の原因となります。

ご指定欄	定格
PH	: 高出力 45W形 出力固定形
EG	: 標準出力40W形 出力固定形

適合ランプ
FHF32
FL40S (EX)
FL40SS (EX) / 37
FLR40S (EX)
FLR40S (EX) / 36

公共施設用器具	K1-FBF15-322適合品 : 定格/PH 使用ランプ/FHF32
	SK1-FST15-322適合品 : 定格/PH 使用ランプ/FHF32

非常用照明器具自主評定委員会適合品	
非常灯種類 併用内蔵形	
非常用照明器具型式評定番号	LAFX-01
誘導灯認定委員会認定品	
誘導灯型式認定番号	3AF-16

非常時	光束比: 50% (FL40, FLR40), 60% (FHF32)				形名	FVH4082EA		
検認	8	本体	鋼板	t0.8		1	ライトグレー色塗装	点灯方式
白井	7	反射板	鋼板	t0.5	1	白色塗装	適合ランプ	
		6	電子安定器			1		2灯用
照査	5	非常灯ユニット			1	40W50% (60%)	器具質量	約 11.4 kg
長谷川	4	バッテリー	8.4V 2500mAh		1	8N25DA (ニカド蓄電池)		
		3	カバー枠	鋼板	t0.8	1	ライトグレー色塗装	
設計・竣工	2	カバー	型板ガラス	t4.0	2	正面、下面	図番	
		1	ランプソケット		4	W771T		
神野	品番	品名	材質・材厚	数	備考			