

試 験 成 績 書



装 置 定 格

形 名	(室内機) MDC-60TA	冷 房 能 力 (kcal/h)	5 1 0 0
	(室外機) MDU-60A	圧縮機電動機出力 (kW)	1. 5
製 品 機 番	(室内機)	送風機電動機出力 (室内機)(kW)	0. 1 4
	(室外機)	“ (室外機)(“)	0. 0 6 5
	(室内機)	製品重量 (概算) (室内機)(kg)	3 9
	(室外機)	“ (室外機)(“)	5 8

(1) 能 力 試 験

項 目		条 件		冷 房		
		仕 様	公 差	試 験 結 果		
能 力	kcal/h	5 1 0 0	± 1 0 %	5 3 1 0		
電 源 電 圧 (三 相)	V	2 0 0		2 0 0		
周 波 数	Hz	5 0		5 0		
全 電 流	A	7. 8		8. 0		
全 入 力	kW	2. 3	± 1 5 %	2. 4		
室 内	吸込空気温度 (DB)	℃	3 5. 0	± 1. 0	3 4. 9	
	“ (WB)	℃	2 8. 2	± 0. 5	2 8. 1	
	風 量	m ³ /min	1 4. 0		1 4. 5	
	機 外 静 圧	mm-Aq	9. 0		9. 0	
室 外	吸込空気温度 (DB)	℃	3 5. 0	± 1. 0	3 5. 1	
	“ (WB)	℃	2 8. 2	± 0. 5	2 8. 3	
	風 量	m ³ /min	4 5. 0		4 5. 1	

(2) 機 器 作 動 試 験 合 格

*高圧圧力開閉器作動, その他。

(3) 絶 縁 抵 抗 試 験 *DC 5 0 0 Vメガー計にて, 1 0 MΩ以上のこと。..... 合 格

(4) 耐 電 圧 試 験 *AC 1 5 0 0 V 1分間に耐えること。..... 合 格

(5) 冷 媒 漏 洩 試 験 *電気式冷媒漏洩検知器にて, 漏れ無きこと。..... 合 格

(6) 外 観 構 造 検 査 *異常無きこと。..... 合 格