

## 試 験 成 績 書



## 装 置 定 格

形 名	(室内機) MDC-145TA	冷房能力(kcal/h)	14500
	(室外機) MDU-145A	圧縮機電動機出力(kW)	3.5
製品機番	(室内機)	送風機電動機出力(室内機)(kW)	0.35
	(室外機)	" (室外機)(")	0.085+0.085
	(室内機)	製品重量(概算)(室内機)(kg)	49
	(室外機)	" (室外機)(")	114

## (1) 能力試験

項 目		条 件		冷 房		
		仕 様	公 差	試 験 結 果		
能 力	kcal/h	14500	±10%	14980		
電 源 電 圧 ( 三 相 )	V	200		200		
周 波 数	Hz	60		60		
全 電 流	A	21.5		21.8		
全 入 力	kW	6.8	±15%	6.9		
室 内	吸込空気温度(DB)	℃	35.0	±1.0	35.1	
	" (WB)	℃	28.2	±0.5	28.3	
	風 量	m <sup>3</sup> /min	35.0		36.6	
	機 外 静 圧	mm-Aq	15.0		15.0	
室 外	吸込空気温度(DB)	℃	35.0	±1.0	35.1	
	" (WB)	℃	28.2	±0.5	28.3	
	風 量	m <sup>3</sup> /min	95.0		95.4	

(2) 機器作動試験 ..... 合格

\*高圧圧力開閉器作動, その他。

(3) 絶縁抵抗試験 \*DC500Vメガー計にて, 10MΩ以上のこと。..... 合格

(4) 耐電圧試験 \*AC1500V1分間に耐えること。..... 合格

(5) 冷媒漏洩試験 \*電気式冷媒漏洩検知器にて, 漏れ無きこと。..... 合格

(6) 外観構造検査 \*異常無きこと。..... 合格