



注) 本器具は(株)岡村製作所殿向け専用器具である。

安全上のご注意	
・一般屋内用照明器具です。 屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。 絶縁不良による感電や火災の原因となります。	

別表 (塗装範囲詳細図参照)

部品 品番	塗板 カバー 蓋ぎキャップ	① 本体		② 反射板	
		□部	△部	△部	□部
4362FF Z299	グレー色	グレー色	グレー色	白色	白色
4362FF Z116	黒色	黒色	黒色	白色	白色

検認	設計	作成	品番	品名	材料	数	備考
大下			12	添付部品		1	別図参照
			11	記名紙	上質紙	1	
			10	製造年月日表示シール	上質紙	1	
			9	蓋ぎキャップ	プラスチック	2	別表参照
			8	ACコード		1	黒色
			7	波動スイッチ	プラスチック	1	黒色
			6	電子安定器		1	20wX1灯用
			5	FLソケット	プラスチック	2	白色
			4	カバー	プラスチック	1	透明+別表参照
			3	側板 L.R	プラスチック	各1	別表参照
			2	反射板	SPCC0.4t	1	塗装範囲詳細図:別表参照
			1	本体	SPCC0.4t	1	塗装範囲詳細図:別表参照

定格電圧	100V	縮尺	1/5
形名	4362FF		
定格消費電力	22W		
入力電流	0.38A		
点灯方式	インバーター		
適合ランプ	FL20SSEX-N/18		
W・数	20Wx1		
器具重量	約 2.0 kg		
図番	EY 09949-A		