



注)1. 中央/電源用穴が塞がってハマスガ安定器ヲ移動スル
 コトヨリ使用デキマス。コノ時、400ピッチ、500ピッチ/
 吊下用穴が使用デキマセン。1RF・2RF(フリッカレス形
 安定器使用)/場合ハ、600ピッチ/直付用穴モ使用
 デキマセン。

特記事項		5 反射板 鋼板 t0.5 1 白色マリン塗装	
		4 ガード 鉄線φ3,φ4 1 GA-F-21 白色マリン塗装	
		3 ランプソケット 4 W-551T	
		2 安定器 1 40W2灯用	
		1 本体 鋼板 t0.6 1 白色マリン塗装	
点灯方式	ラピッドスタート	器具重量	約5.8 kg(1RSH)
適合ランプ	FLR40SM(36)	品番	品名
第 3 角 法		三菱電機照明株式会社	
単位	mm	作成	照査
尺 度	1/10	設計	検 認
作成日付	0228112	40W2灯蛍光灯器具(ガード付) FH4362(GA-F-21付)	
原田		E Y 0 0 6 4 4	
関		副 香 A	
砂川			
武田			
田中			